

# LX6140A LED簡易エージング装置



<4ユニット組込>

## ■特徴

- 1) LED簡易エージング装置は、LEDへ印加する電流値および時間を前面パネルより設定後に、試料LEDを接続しスタートスイッチを押すだけでエージングを開始することができます。
- 2) エージングは、設定された時間を満了すると自動的に停止します。
- 3) エージング途中において、一時停止および継続スタートを行う事も出来ます。
- 4) 電源ユニットは個別単体動作も可能です。
- 5) 複数ユニットを使用する場合等、パソコンによる制御も可能です。

## ■電氣的仕様

- 1) 電流設定範囲：100mA～5A 設定分解能 10mA  
(温度環境により最大電流は変わります。)
- 2) 電圧設定範囲：1V～50V 設定分解能 0.1V
- 3) 時間設定：1～9999時間
- 4) モニター表示：残時間表示、異常警報表示

※詳細は営業担当にお問合せ下さい。